

人感センサーライト TPL-SF201

- 主に床頭台用に開発した人感センサーライトです。
- 暗くなると、人感により点灯します。離れると10秒で消灯します。
- 電球色での対応も可能です。

仕 様

品 番	TPL-SF201
サ イ ズ	長さ100X幅30X奥行き30mm(レンズを含む41mm)
取 付	地板下止め・地板前止め両用プレートをネジ止め2個
L E D	6000K・White・30Lm・12V0.48W
電 源	本体リード線150mmコネクター付き・アダプター12V0.5Aコード1.9m
材 質	光拡散樹脂乳白半透明

地板下取付方法

- ① 取付位置を確認し取付プレートの狭い方のネジ穴を2本のネジで固定する。
- ② 本体上の部分をプレート上部に差し込み、本体から出ているコードのコネクターとトランスから出ているコードのこのコネクターを接続する。
- ③ トランスの電源を壁面のコンセントに差し込み暗くなると人感により点灯します。離れると約10秒で消灯します。



地板前取付方法

- ① 取付位置を確認し取付プレートの広いほうのネジ穴を2本のネジで固定する。
- ② 本体上の部分をプレート上部に差し込み、本体から出ているコードのコネクターとトランスから出ているコードのこのコネクターを接続する。
- ③ トランスの電源を壁面のコンセントに差し込み暗くなると人感により点灯します。離れると約10秒で消灯します。

